

# **Configuração Wi-Fi**

## **Modem SKY**

**WNC (LR26-BRA-1)**

**Maio/2015**

Imagem do modem WNC



Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

**1** Abra o navegador e digite o endereço IP [192.168.100.1](http://192.168.100.1) e dê o **ENTER**

**2** Clique no botão [Registroyin](#).

Sistema		Status LTE	
Tempo de atividade	0dia:0h:19m:45s	Hardware LTE	Pronto
Versão de firmware	LR21_SKY_PT_V1.0.10	Status do SIM	Pronto
Tempo de construção	Fri May 9 15:35:47 CST 2014	IMSI	777770000070425
Configuração do roteador sem fio		IMEI	359127040004341
Mode	AP	Network status	Conectado
Banda	2.4 GHz (B+G+N)	LQI	
SSID	SKY_146A27	ID celular global	0952d403
Número de canal	9	ID de celular físico	120
Criptografia	WPA2 Mixed	RSRP	-90

Acesse o modem SKY por meio dos passos enumerados abaixo

**Autenticação obrigatória**

O servidor http://192.168.100.1:80 requer um nome de usuário e senha. O servidor diz: ..

Nome de usuário:  1

Senha:  2

Fazer login Cancelar

Entre com o nome de usuário **admin** e senha **admin** e clique no botão **Fazer login**.

Sistema	
Tempo de atividade	0dia:0h:19m:45s
Versão de firmware	LR21_SKY_PT_V1
Tempo de construção	Fri May 9 15:35:

Configuração do roteador	
Mode	AP
Banda	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	SKY_146A27
Número de canal	9
Criptografia	WPA2 Mixed

Network status	Conectado
LQI	
ID celular global	0952d403
ID de celular físico	120
RSRP	-90

## Configuração do Wi-Fi

\* Siga os passos enumerados abaixo para alterar o nome da Rede Wi-Fi

**SKY BANDA LARGA**

O conteúdo do menu:

- Status
- Assistente de configuração
- Sem fio**
- Configurações básicas
- Segurança
- Controle de acesso
- Configurações de TCP/IP
- Firewall
- QoS
- Configuração da rota
- Gestão
- Sair da sessão

### Wireless Configurações básicas

Esta página é usada para configurar os parâmetros para clientes de LAN sem fio que se conectam ao seu ponto de acesso.

Desabilitar a Interface LAN Sem Fio

Banda: 2.4 GHz (B+G+N)

Modo: AP

SSID: SKY\_146A27

Largura de canal: 20MHz

Número de canal: Automático

Transmissão SSID: Ativado

TX restrito: 0 Mbps (0:no restrict)

RX restrito: 0 Mbps (0:no restrict)













Clientes associados: Exibir clientes ativos

Ativar clone Mac (cliente ethernet individual)

SSID é o nome do campo de configuração da **Rede Wi-Fi**, altere este campo de acordo com sua preferência.

Aplicar as alterações Reinciar

Clique no botão **Aplicar as alterações** para salvar a nova configuração antes de seguir para a tela de configuração da **Senha Wi-Fi**.

- O conteúdo do site:
-  Status
  -  Assistente de Configuração
  -  Sem fio
    -  Configurações básicas
    -  Segurança
    -  Controle de acesso
  -  Configurações de TCP/IP
  -  Firewall
  -  QoS
  -  Configuração da Rota
  -  Gestão
  -  Sair da sessão

## Altere a configuração com sucesso!

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

Reinicie Agora

Mais tarde reiniciar

1

Clique no botão **Mais tarde reiniciar** para alterar na sequência a **Senha Wi-Fi**.

## Configuração do Wi-Fi

\* Siga os passos enumerados abaixo para alterar a Senha Wi-Fi

**Configuração de segurança sem fio**

Esta página configura a segurança da rede sem fio. Ativar WEP ou WPA usando as chaves de criptografia impede qualquer acesso não autorizado à sua rede sem fio.

Selecionar SSID:

**Clique no botão [Aplicar as alterações](#) para salvar a nova configuração.**

Criptografia:

Modo de autenticação:  Enterprise (RADIUS)  Pessoal (chave pré-compartilhada)













WPA Cipher Suite:  TKIP  AES

WPA2 Cipher Suite:  TKIP  AES

Formato chave pré-compartilhada:

Chave pré-compartilhada:

**Chave pré-compartilhada** é o nome do campo de configuração da **Senha Wi-Fi**, altere este campo de acordo com sua preferência.

- O conteúdo do site:
-  Status
  -  Assistente de Configuração
  -  Sem fio
    -  Configurações básicas
    -  Segurança
    -  Controle de acesso
  -  Configurações de TCP/IP
  -  Firewall
  -  QoS
  -  Configuração da Rota
  -  Gestão
  -  Sair da sessão

### Altere a configuração com sucesso!

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.













Reinicie Agora

Mais tarde reiniciar

1

Clique no botão [Reiniciar Agora](#) e aguarde a próxima tela.



- O conteúdo do site:
-  Status
  -  Assistente de Configuração
  -  Sem fio
    -  Configurações básicas
    -  Segurança
    -  Controle de acesso
  -  Configurações de TCP/IP
  -  Firewall
  -  QoS
  -  Configuração da Rota
  -  Gestão
  -  Sair da sessão

## Altere a configuração com sucesso!

Não desligue ou reinicie o dispositivo durante este tempo.

Por favor, aguarde 18 segundos...



Após zerar o contador acima, a sua configuração estará salva no modem SKY e você poderá fechar o navegador e procurar pela nova rede no seu computador, smartphone ou tablet e entrar com a mesma senha que você configurou no Modem SKY